



Felhasználói kézikönyv

**815A/815AL
Digitális mérleg**

1. Termékjellemzők

- 1-1 Kijelző: Tömeget és elemfeszültséget megjelenítő LCD kijelző.
- 1-2 Maximum tömegérték tárolás és törlés funkciók.
- 1-3 Kg és Lb mértékegységek közötti gyors váltás.
- 1-4 Automatikus kikapcsolás funkció 60 másodperc tétlenség után.
- 1-5 Tára súly mérés funkció.
- 1-6 Beépített acél mérőszalag: 1m hosszú (csak a 815AL mérlegnél).
- 1-7 Alacsony elem töltöttségi szint kijelzés.

2. Előlap és kezelőszervek

- ① **"LBS/KGS"/Háttérfény** gomb: A gomb két másodpercig tartó nyomvatartása után a műszer mértékegységet vált (Kilogramm és Font között). A gomb rövid megnyomásakor be/ki kapcsol a kijelző háttérfénye.
- ② **"Start/Reset"** gomb: A gomb rövid megnyomásakor bekapcsol a műszer. A gomb hosszú megnyomásakor a kijelző visszaáll a **"0,00KG"** kiindulópontra. A gomb 7 másodpercig tartó nyomvatartásakor törlődik a legnagyobb (Max.) mérési eredmény. A gomb 9 másodpercig tartó nyomvatartásakor a készülék kikapcsol.
- ③ 1m hosszú acél mérőszalag (csak a 815AL mérlegnél)
- ④ LCD kijelző
- ⑤ Mérőkampó



3. Működési leírás

- 3-1 Nyissa fel az elemfedelelet, majd helyezze bele megfelelően a 9V elemet.
- 3-2 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **"Start/Reset"** gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az eddigi legnehezebb (Max.) tömeg értéke és a villogó hal ikon jelzi a mérés állapotát.
- 3-3 A mérőkampó segítségével rögzítse a mérendő tárgyat a műszerhez, ekkor a mért tömeg értéke azonnal megjelenik a kijelzőn. (Megjegyzés: A műszer automatikusan eltárolja a legnagyobb mért (Max.) tömeget és az a következő bekapcsolásakor megjelenik a kijelzőn.)
- 3-4 Max. tömegérték törlése: Tartsa nyomva a **"Start/Reset"** gombot 7 másodpercig, ekkor a **"CLR"** üzenet megjelenik a kijelzőn.
- 3-5 Tömeg mértékegység váltásához nyomja meg az **"LBS/KGS"** gombot.

4. Műszaki jellemzők

- 4-1 Tömeg mérési tartomány: 0~25 Kg.
- 4-2 Felbontás: 20 g.
- 4-3 Pontosság: $\pm 2\%$.
- 4-4 Méretek: 32 mm x 72 mm x 218 mm.
- 4-5 Bruttó tömeg: 230 g (elemmel együtt).



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester utca 34.**
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.holdpeak.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.